

Erweiterte Walk-Back Funktion

Die erweiterte Walk-Back Funktion ermöglicht die direkte Eingabe von Koordinaten im vLoc3 RTK-Pro Empfänger.

Voraussetzungen:

- I. Diese Funktion setzt voraus, dass Sie die Funktion „Walk-Back“ in der MyLocator3 Desktop Anwendung freigeschaltet haben. Wenn im Hauptmenü des Empfängers (öffnen mit langem Druck auf die „i“-Taste) „Walk-Back“ angezeigt wird, ist die Funktion bereits freigeschaltet. Sollte das nicht der Fall sein, melden Sie sich bitte bei uns.
- II. Zusätzlich sollten Sie die „Kurzanleitung Walk-Back“ kennen.

Anwendung:

Für die direkte Eingabe der Koordinaten wird nur der vLoc3 RTK-Pro Empfänger benötigt. Ein Zugang zur VMMap Cloud ist dafür nicht erforderlich.

1. Schalten Sie den vLoc3 RTK-Pro Empfänger ein
2. Öffnen Sie mit langem Druck auf die „i“-Taste das Hauptmenü
3. Scrollen Sie mit der „+“, bzw. „-“-Taste zum Punkt „Walk-Back“ und drücken Sie die „Enter“-Taste, um in das Untermenü zu gelangen
4. Wählen Sie den Punkt „Manuelle Eingabe“ (Manual Entry) mit der „Enter“-Taste aus
5. Tastenfunktionen:
 - a. Mit einem kurzen Druck auf die Einschalttaste wird bei GPS Empfang der aktuelle Standort als Längen- und Breitengrad eingetragen.
Das erleichtert die Eingabe, wenn man sich bereits in der Nähe des gesuchten Punkts befindet.
 - b. Mit der „+“, bzw. „-“-Taste kann jetzt die erste Zahl eingegeben werden.
 - c. Zum Eingeben der nächsten Zahl, betätigen Sie kurz die „f“ Taste.
 - d. Das wird so lange durchgeführt, bis der gewünschte Längen- und Breitengrad eingegeben ist.
 - e. Zum Speichern des Punktes drücken Sie die „Enter“-Taste.
6. Jetzt navigiert Sie der RTK-Empfänger wieder mit der gewohnten Pfeil-, bzw. Zielfaden-Optik zum gewünschten Punkt. (Siehe „vLoc3 RTK-Pro Kurzanleitung Walk Back“)